MALA-200

Audio Line Amp

장비개요 및 성능

Description

○ 본 장비는 각 강의실 및 외부지역에 감청용 무지향성 콘덴서 MIC를 설치하여 센터에서 각 장소별 Audio를 Monitoring하여 청취 및 녹음할 수 있는 적정 Level로 만들어 줄 수 있는 Line Amp이다.

Features

○ 본 장비의 전면 Panel에 Audio Gain 조절 Volume을 조정하여 출력되는 Audio의 Level을 적정범위로 조정하여 사용이 가능하다.

Panel Drawing



Specifications

○ Specifications

- Audio Input : Balance 2EA (Phone Jack)
- Audio Output : Balance 2EA (Phone Jack), Unbalance 2EA (Phone Jack)
- Impedance : Balance 600ohm, Unbalance 300ohm
- Frequency Responses : ±0.1 dB (20Hz ~ 20KHz)
- S/N : Less than 70dB
- Crosstalk : Less than 60dB

○ Case & Power Part

- Rated Power Input : AC 220V 60Hz ±10% , Less than 20Watt
- Temperature : 0℃ ~ 40℃
- Power consumption : below 20Watt
- Type : 19" Rack Type
- Dimensions : 483(W) * 44.5(H) * 300(D) mm

Max Digital Tech Co.,Ltd
Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217